



# Generator MARRO M3000

POWERED BY



## Caracteristici tehnice standard

Grupul electrogen **M3000** fara carcasa, fabricat in Romania, de MARRO Electric Systems SRL, are urmatoarele caracteristici electrice:

- **Putere : 2,4 kVA → 2,4 kW** in regim continuu de functionare.
- Dotari :
  - ✓ 2 prize schuko de 16 A
  - ✓ Protectie termica
  - ✓ Voltmetru
  - ✓ Protectie senzor lipsa ulei motor

## Cracteristici Motor

<b>Motor</b>	
Brand	<b>MITSUBISHI</b> - Japonia
Model	GB 180
Putere	4,6 kW
Cilindree	181 cmc
Combustibil	Benzina fara plumb
Consum maxim	1,6 L/h
Masa	15,5 Kg
Capacitate rezervor	3.6 litri cu indicator de nivel

## Caracteristici Alternator

<b>Alternator</b>	
Producator	<b>MECCALTE</b>
TIP	Monofazat, fara perii
Model	S15W
Putere	2,4 kVA/ 2,4 kW
Tensiune	230 V
Factor de putere	1
Frecventa	50 Hz

## Greutate, dimensiuni si consum de combustibil

Lungime : 700 mm	Greutate : 35 Kg
Latime : 460 mm	100 % sarcina : 1,6 L/h
Inaltime : 500 mm	75 % sarcina : 0.9 L/h

## Certificari

---

Produs Certificat ISO 9001, ISO 14001 si CE



## Garantie

---

Garantia produsului este de 24 luni sau 2000 ore de functionare. In cazul defectarii grupului in garantie termenul de interventie este de 4 ore in Bucuresti si 24 ore In tara.

## Oferta

---

1. Grupul electrogen
2. Manualul de utilizare si intretinere generator, motor, alternator
3. Declaratie CE
4. Certificat de garantie 2 ani
5. Cheie bujie + surubelnita
6. Elemente de conexiune cabluri sudura
7. Punerea in functiune PIF
8. Instructajul personalului de deservire